

## IQ8Control M sans UGA en rack



**Part-No.: 808295F**  
**Certification: NF-SSI**

Équipement de Contrôle et de Signalisation adressable IQ8Control M en rack, capacité 512 points de détection, sans fonction UGA, équipé d'une carte d'extension capacité 3 micromodules pour fonctionnement avec esserbus® ou esserbus-Plus®.

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension nominale               | 230 V AC                                |
| Fréquence nominale             | 50 Hz ... 60 Hz                         |
| Consommation en veille @ 9 Vcc | env. 650 mA                             |
| Température ambiante           | -5 °C ... 45 °C                         |
| Température de stockage        | -5 °C ... 50 °C                         |
| Poids                          | env. 6,5 kg                             |
| Dimensions                     | L: 450 mm H: 640 mm P: 185 mm (Coffret) |

### Caractéristiques:

- Max. six micromodules
- Fonctionnement du bus rebouclé protégé contre les courts-circuits (jusqu'à 3 500m)
- Type de câble : 1 paire 8/10 avec écran (C2 ou CR1 suivant norme en vigueur)
- Jusqu'à 127 points par bus / zones de détection par bus
- Jusqu'à 31 transpondeurs esserbus® par bus
- Carte trois relais programmables
- Interface TTY, RS485 ou RS 232
- Intégration au réseau essernet® : jusqu'à 31 tableaux de détection d'incendie (1000m max. entre chaque tableau)
- Connexion à l'UAE WINMAGplus via interface en série essernet® (SEI)
- ECS avec affichage alphanumérique
- Mémoire d'événements pouvant atteindre 10.000 événements
- Tous les micromodules de l'ECS 8000M sont compatibles
- 1 batterie 12V/24Ah avec circuit de contrôle
- Entrée surveillée pour unité d'alimentation externe
- Conforme aux normes EN 54-2 A1, EN 54-4 A2
- Marquage : CE DPC et NF-SSI
- 2 sorties diffuseurs sonores (fonctionnant en parallèle)
- Caractéristiques de chaque sortie :
- Si utilisation de l'alimentation interne: tension de sortie : 24 Vcc, courant maxi : 450mA
- Si utilisation d'une alimentation externe 24 Vcc : tension de sortie : 24 Vcc, courant maxi : 2A
- 1 contact relais auxiliaire CRT
- Pouvoir de coupure: 1A/30Vcc
- 1 batterie 12V 7Ah
- Conforme aux normes NFS-61936 et NFS-61940

 - Les équipements de détection d'incendie IQ8Control sont complètement compatibles avec les équipements de l'ECS 8000M - L'IQ8Control peut uniquement être programmé à l'aide du kit de paramétrage Tools 8000

 Équipement de contrôle et de signalisation comprenant de base : un sachet d'accessoires, le manuel d'installation et d'utilisation, 1 carte d'extension capacité 3 micromodules et 1 micromodule 3 relais. La ou les batteries sont incluses (suivant la version).

### Accessoires:

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 772476       | Module d'extension avec 3 emplacements supplémentaires pour micromodules |
| 784842.F0    | Module d'interface série RS 232/TTY                                      |
| 784840.10    | Module essernet® 62.5kBd                                                 |
| 784841.10    | Module essernet® 500kBd                                                  |
| 80160F       | Coupleur esserbus® REL 3000 12 sorties relais                            |
| 80161F       | Coupleur esserbus® LED 3000 interface 32 sortie LEDs                     |
| 804382.D0    | Micromodule esserbus-Plus®                                               |
| 784382.D0    | Micromodule esserbus®                                                    |
| 80250F       | Tableau répéteur d'exploitation REFLEX                                   |
| 808623.F0    | Dispositif d'entrée/sortie esserbus® 4 entrées/2 sorties                 |
| 772388.10    | Dispositif d'entrée/sortie esserbus® RZT 8000                            |
| 382040       | Carte 8 DF, 8 départs fusibles 500 mA                                    |
| 781335       | Convertisseur DC/DC 12V/24Vcc                                            |
| 781336       | Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 12Vcc 800mA                  |
| 781337       | Convertisseur DC/DC entrée 10/28 Vcc sortie 24Vcc 400mA                  |
| 802371.F     | Détecteur de fumée optique IQ8Quad O                                     |
| 802271.F     | Détecteur de chaleur thermovélocimétrique IQ8Quad TD                     |
| 802171.F     | Détecteur de chaleur thermostatique IQ8Quad TM                           |
| 802375.F     | Détecteur multicapteurs optique thermique IQ8Quad OTblue                 |
| 802374.F     | Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O²T             |
| 802385.F0    | Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp         |
| 802382.F0    | Détecteur optique de fumée IQ8Quad O/SO                                  |
| 805590       | Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad                       |
| 804973.F0    | Déclencheur manuel IQ8, boîtier rouge avec membrane plastique            |
| 704980       | Socle pour déclencheur manuel IQ8MCP                                     |
| 805595.10.F0 | IQ8 Wireless Transpondeur                                                |
| 805593.10.F0 | Socle radio IQ8 Wireless                                                 |
| 805601.10.F0 | Interface IQ8 Wireless rouge                                             |
| 805602.10.F0 | Interface IQ8 Wireless blanche                                           |
| 805594.10.F0 | IQ8Wireless Gateway                                                      |
| 805595.10.F0 | IQ8 Wireless Transpondeur                                                |
| 805593.10.F0 | Socle radio IQ8 Wireless                                                 |
| 805601.10.F0 | Interface IQ8 Wireless rouge                                             |
| 805602.10.F0 | Interface IQ8 Wireless blanche                                           |
| 805594.10.F0 | IQ8Wireless Gateway                                                      |