

Disjoncteurs et interrupteurs généraux x160

Déclencheur magnéto-thermique,
2 versions :
- thermique et magnétique fixe,
- thermique réglable et
magnétique fixe.

Tripolaire 3P3d et tétrapolaire
4P4d
Bouton de test mécanique,
réglage plombable, verrouillage
intégré à la manette pour

cadenas jusqu'à Ø 4mm.
Montage sur rail DIN avec
accessoire.

Capacité de raccordement :
70 mm² souple
95 mm² rigide

Conformes à la norme CEI
60947-2

Les appareils sont livrés avec
des bornes de raccordement
montées.

Caractéristiques techniques
voir pages C.52 à C.57.



HDA125Z

Désignation	In	Réf. cat.	
		3P	4P
Disjoncteurs x160 18 kA pouvoir de coupure Icu : 18 kA (400/415V~)	16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A	HDA016Z HDA020Z HDA025Z HDA032Z HDA040Z HDA050Z HDA063Z HDA080Z HDA100Z HDA125Z HDA160Z	HDA017Z HDA021Z HDA026Z HDA033Z HDA041Z HDA051Z HDA064Z HDA081Z HDA101Z HDA126Z HDA161Z
thermique fixe 1x In magnétique fixe >10 x In			
thermique réglable 0,63 - 0,8 - 1x In magnétique fixe >10 x In	25A 40A 63A 80A 100A 125A 160A	HDA025U HDA040U HDA063U HDA080U HDA100U HDA125U HDA160U	HDA026U HDA041U HDA064U HDA081U HDA101U HDA126U HDA161U



HHA161U

Disjoncteurs x160 25 kA pouvoir de coupure Icu : 20 kA (400/415V~)	16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A	HHA016Z HHA020Z HHA025Z HHA032Z HHA040Z HHA050Z HHA063Z HHA080Z HHA100Z HHA125Z HHA160Z	HHA017Z HHA021Z HHA026Z HHA033Z HHA041Z HHA051Z HHA064Z HHA081Z HHA101Z HHA126Z HHA161Z
thermique fixe 1x In magnétique fixe >10 x In			
thermique réglable 0,63 - 0,8 - 1 x In magnétique fixe > 10 x In	25A 40A 63A 80A 100A 125A 160A	HHA025U HHA040U HHA063U HHA080U HHA100U HHA125U HHA160U	HHA026U HHA041U HHA064U HHA081U HHA101U HHA126U HHA161U